

## Pierścień zacinający B3 i B4 Seria A/C-D-71




B4-pierścień zacinający



B3-pierścień zacinający

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja              | pierścień zacinający B3 i B4                                                                                      |
| Średnica zewnętrzna rury | 4...42mm                                                                                                          |
| Materiał                 | Stal nierdzewna 1.4571                                                                                            |
| zgodnie z normą          | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                                          |
| Medium                   | neutralne ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów                                               |
| Temperatura medium       | B3-pierścień zacinający -60...200°C<br>B4-pierścień zacinający FKM -25...200°C                                    |
| Ciśnienie robocze        | Ciśnienie nominalne zgodnie z tabelą do 50°C, nad 50°C 4,5% Redukcja ciśnienia, über 100°C 11% Redukcja ciśnienia |






B4-pierścień zacinający

| Seria | PN<br>[bar] | T<br>Średnica rury | D1 | D2 | L1   | Typ<br>Pierścień B4 |
|-------|-------------|--------------------|----|----|------|---------------------|
| LL    | 100         | 04                 | 6  | -  | 6    | -                   |
|       |             | 06                 | 8  | -  | 7    | -                   |
|       |             | 08                 | 10 | -  | 7    | -                   |
| L     | 315         | 06                 | 10 | 10 | 9,5  | C-B406L71           |
|       |             | 08                 | 12 | 12 | 9,5  | C-B408L71           |
|       |             | 10                 | 14 | 14 | 10   | C-B410L71           |
|       |             | 12                 | 16 | 16 | 10   | C-B412L71           |
|       |             | 15                 | 19 | 20 | 10   | C-B415L71           |
|       |             | 18                 | 23 | 23 | 10   | C-B418L71           |
|       | 160         | 22                 | 27 | 27 | 10,5 | C-B422L71           |
|       |             | 28                 | 33 | 33 | 11   | C-B428L71           |
|       |             | 35                 | 41 | 41 | 13   | C-B435L71           |
|       |             | 42                 | 48 | 48 | 13   | C-B442L71           |
| S     | 630         | 06                 | 10 | 10 | 9,5  | C-B406S71           |
|       |             | 08                 | 12 | 12 | 9,5  | C-B408S71           |
|       |             | 10                 | 14 | 14 | 10   | C-B410S71           |
|       |             | 12                 | 16 | 16 | 10   | C-B412S71           |
|       |             | 14                 | 19 | 19 | 10   | C-B414S71           |
|       | 400         | 16                 | 21 | 21 | 10,5 | C-B416S71           |
|       |             | 20                 | 26 | 26 | 12   | C-B420S71           |
|       |             | 25                 | 32 | 32 | 12   | C-B425S71           |
|       |             | 30                 | 36 | 38 | 13   | C-B430S71           |
|       | 315         | 38                 | 44 | 48 | 13   | C-B438S71           |





B3-pierścień zacinający

| Seria | PN<br>[bar] | T<br>Średnica rury | D1 | D2 | L1   | Typ<br>Pierścień B3 |
|-------|-------------|--------------------|----|----|------|---------------------|
| LL    | 100         | 04                 | 6  | -  | 6    | A-D04LL71           |
|       |             | 06                 | 8  | -  | 7    | A-D06LL71           |
|       |             | 08                 | 10 | -  | 7    | A-D08LL71           |
| L     | 315         | 06                 | 10 | 10 | 10   | A-DPR06LS71         |
|       |             | 08                 | 12 | 12 | 9,5  | A-DPR08LS71         |
|       |             | 10                 | 14 | 14 | 10,5 | A-DPR10LS71         |
|       |             | 12                 | 16 | 16 | 10,5 | A-DPR12LS71         |
|       |             | 15                 | 19 | 20 | 10   | A-DPR15L71          |
|       |             | 18                 | 23 | 23 | 10   | A-DPR18L71          |
|       |             | 22                 | 27 | 27 | 10,5 | A-DPR22L71          |
|       | 160         | 28                 | 33 | 33 | 11   | A-DPR28L71          |
|       |             | 35                 | 41 | 41 | 13,5 | A-DPR35L71          |
|       |             | 42                 | 48 | 48 | 13   | A-DPR42L71          |
| S     | 630         | 06                 | 10 | 10 | 10   | A-DPR06LS71         |
|       |             | 08                 | 12 | 12 | 9,5  | A-DPR08LS71         |
|       |             | 10                 | 14 | 14 | 10,5 | A-DPR10LS71         |
|       |             | 12                 | 16 | 16 | 10,5 | A-DPR12S71          |
|       |             | 14                 | 19 | 19 | 10   | A-DPR14S71          |
|       | 400         | 16                 | 21 | 21 | 10,5 | A-DPR16S71          |
|       |             | 20                 | 26 | 26 | 12   | A-DPR20S71          |
|       |             | 25                 | 32 | 32 | 12   | A-DPR25S71          |
|       |             | 30                 | 36 | 38 | 13   | A-DPR30S71          |
|       | 250         | 38                 | 44 | 48 | 13,5 | A-DPR38S71          |

#### Ilustracje niewiążące-

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Złączki z pierścieniem zacinającym / złączki z pierścieniem zacinającym - stal szlachetna 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / pierścień zacinający Seria A-DPR-71 (standard)

Wersja 7

138506 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 3 / 3

